

Link do produktu: <https://diolut.pl/przelacznik-dvb-t-irc-500-p-20445.html>



Przełącznik DVB-T IRC-500

Cena brutto	53,98 zł
Cena netto	43,89 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00984065
Producent	Inne

Opis produktu

przełącznik IRC-500 sygnału antenowego telewizji naziemnej i kablowej sterowany dowolnym pilotem; przełącznik umożliwia podłączenie do gniazda antenowego telewizora sygnału z lokalnej sieci kablowej oraz sygnałów z naziemnych nadajników telewizji cyfrowej; przełączenie następuje poprzez dłuższe (ok. 5sek.) przytrzymanie dowolnego przycisku pilota podczerwieni; dioda sygnalizacyjna zaczyna wówczas migać, a następnie po przełączeniu sygnalizuje stan przełącznika;

Montaż:

Gniazdo antenowe telewizora podłączamy do gniazda TV na przełączniku, telewizję kablową do Cable, a anteny cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T do gniazda MUX; przełącznik zasilany jest z napięcia 5V z gniazda telewizora (należy uaktywnić tę opcję w menu telewizora); jeżeli telewizor nie posiada wyjścia napięcia 5V to należy zastosować zasilacz stabilizowany 5V lub 12V z antenowym separatorem zasilania podłączonym do gniazda antenowego telewizora; jeżeli napięcie to jest konieczne do zasilania wzmacniaczy antenowych to można przełączyć przejście tego napięcia na gniazdo MUX (przełącznik wraz z opisem wewnątrz obudowy);

Przełącznik należy tak umieścić, aby dioda sygnalizacyjna była widoczna (zapeniona widoczność dla sygnału podczerwieni z pilota IR)

Dane techniczne:

model: IRC-500;

zasilanie: poprzez gniazdo TV przełącznika - minus na obudowie;

napięcie zasilania przełącznika: 5-12V DC;

możliwość załączenia przejścia napięcia zasilającego na gniazdo MUX - zwarcie zwory wewnątrz obudowy (fabrycznie zwora rozwarta);

częstotliwość pracy: 50-900MHz;

tłumienie dla wejścia aktywnego: max. 1,5dB;

tłumienie dla wejścia nieaktywnego: min. 40dB;

pobór prądu: max. 10mA;

maksymalny pobór prądu przez gniazdo MUX: 500mA;