

Link do produktu: <https://diolut.pl/bm039f-miernik-cegowy-200a-ac-trms-a-dc-v-acdc-f-r-cx-temp-ef-brymen-p-33659.html>



BM039F Miernik cęgowy 200A AC TRMS, μ A DC, V AC/DC, F, R, Cx, Temp, EF Brymen

Cena brutto	426,20 zł
Cena netto	346,50 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	102197
Producent	BRYMEN

Opis produktu

Specyfikacja:

- Wyświetlacz 3-5/6 cyfry, max. odczyt 6000
- Polaryzacja Automatyczna
- Próbkowanie 5 razy / sekundę
- Temperatura pracy 0°C do 40°C
- Wilgotność względna $\leq 80\%$ wilg. względnej (do 31°C) spadająca liniowo do 50% wilgotności względnej przy 40°C
- Stopień zanieczyszczenia 2
- Temperatura przechowywania -20°C do 60°C,
- Wysokość pracy do 2000 m.n.p.m
- Współczynnik temperaturowy nominalnie 0,1 x (specyfikowana dokładność)/ °C w zakresie (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C) chyba, że podano inaczej
- Pomiary TrueRMS
- Bezpieczeństwo IEC61010-1 ed.3.0, IEC/EN61010-2-032 ed. 3.0, 61010-2-033 Ed. 1.0 & 61010-031 Ed. 2.0 dla CAT III 600V i CAT IV 300V AC i DC
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6,0kV (udar 1,2/50 μ s)
- Ochrona przeciążeniowa:
 - Funkcje prądowe przez cęgi: 200AAC rms przy
 - Funkcje napięciowe przez gniazda wejściowe 660VDC/920VAC rms
 - Inne funkcje przez gniazda wejściowe 600 VDC/VAC rms
- E.M.C. (kompatybilność elektromagnetyczna) EN61326-1:2013
 - Funkcje DCA i ACA w polu RF 1V/m: Całkowita dokładność = Określona dokładność + 40 cyfr przy około 87MHz
 - Funkcje DC μ A i Ω w polu RF 1V/m Całkowita dokładność = Określona dokładność + 25 cyfr
 - Inne funkcje przy RF 3V/m Całkowita dokładność = Określona dokładność + 20 cyfr 16
- Zasilanie Bateria 1,5V AAA, LR06 - 2 szt.
- Pobór prądu standardowo 4mA
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii:
 - poniżej ok. 2,85V dla pojemności elektrycznej i częstotliwości
 - poniżej ok. 2,5V dla innych funkcji
- Czas włączenia APO po ok. 32 min. bezczynności
- Pobór prądu APO 5 μ A
- Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 57mm x 32mm x 193mm
- Masa 158g
- Maksymalna średnica mierzonego przewodnika 12,5mm
- Szerokość cęgów ok. 12mm
- Wyposażenie: przewody pomiarowe (para), instrukcja obsługi, pokrowiec, Bkp60 - sonda temperatury typu K z podwójnym wtykiem bananowym (tylko BM039F)
- Wyposażenie: opcjonalne TCK [602069] adapter do sondy temperatury K (tylko BM039F)
- Funkcje specjalne pomiar cęgowy prądu; tryb rejestracji MAX/MIN, tryb rejestracji wartości szczytowych CREST, tryb pomiarów względnych, "zamrożenie" wyników na wyświetlaczu (HOLD), detekcja pola EF (NCV i sondą pomiarową), funkcja BeepLitTM

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,

43-430 Międzywieć

NIP: 5482743333

REGON: 521822894
