

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew3005a-miernik-rezystancji-izolacji-250v-1000v-kyoritsu-p-20277.html>



KEW3005A Miernik rezystancji izolacji 250V-1000V Kyoritsu

Cena brutto	1 654,85 zł
Cena netto	1 345,41 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	2 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	103894
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

Cechy:

- Wyświetlacz bargraf, skala analogowa wartości rezystancji izolacji
- Wyświetlana wartość napięcia zewnętrznego AC wraz z migającym symbolem
- Funkcja zerowania wskazań - kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych przed testem ciągłości
- Tryb Trac-Lok - wydłużenie żywotności baterii przy pomiarach rezystancji izolacji oraz ciągłości (tylko KW 3007A)
- Ostrzeżenie dźwiękowe o obecności napięcia w mierzonym obwodzie.
- Zwolnieni przycisku pomiarowego automatycznie rozładowuje obwód po pomiarze
- Funkcja podświetlenia wyświetlacza przydatna w czasie pomiarów w zaciemnionych miejscach (tylko KEW 3007A)
- Badanie ciągłości prądem 200mA- zgodnie z PN-EN61557
- Badanie rezystancji izolacji prądem min. 1 mA-zgodnie z PN-EN61557

Dane techniczne:

- Rezystancja izolacji
 - Napięcie próby 250V/500V/1000V
 - Zakresy pomiarowe 20MΩ/200MΩ/2000MΩ
 - Tol. napięcia testu. Zadane napięcie testu: +20%, -0%
 - Prąd nominalny 1mA DC min.
 - Prąd zwarciový ok. 1.5 mA DC
 - Dokładność $\pm 1.5\% \text{ ww} \pm 5c(20\text{M}\Omega/200\text{M}\Omega) \pm 10\% \text{ ww} \pm 3c(2000\text{M}\Omega)$
- Test ciągłości
 - Zakresy pomiarowe 20Ω/200Ω/2000Ω
 - Napięcie rozwartego obwodu 7 - 12V DC
 - Prąd zwarciový 200mA DC min.
 - Dokładność $\pm 1.5\% \text{ ww} \pm 5c(20\Omega) \pm 1.5\% \text{ ww} \pm 3c(200\Omega/2000\Omega)$
- Napięcie AC
 - Zakres napięcia AC 0 - 600V AC
 - Dokładność $\pm 5\% \text{ ww} \pm 3c$
- Pozostałe
 - Spełniane normy
 - IEC 61010-1 CAT II 300V Stopień zanieczyszczenia 2
 - IEC 61557-1/2/4
 - IEC 60529(IP54) IEC 61326-1(EMC)
 - Zasilanie R6(AA)(1.5V) (8 szt)
 - Wymiary 185 (szer) x 89 (dł) x 167 (wys) masa ok. 970g
- Akcesoria
 - 7122B(Przewody pomiarowe),
 - 9074(pokrowiec przewodu)
 - 8923(Bezpiecznik[F500mA/600V]) (2 szt)
 - Baterie R6(AA) (8 szt), 9121(Pasek na ramię)

- Instrukcja obsługi
- Test napięcia 250V
- Test napięcia 500V
- Test napięcia 1000V
- Test ciągłości 200mA
- Ostrzeżenie o obecności napięcia
- Automatyczne rozładowywanie