

Link do produktu: <https://diolut.pl/kewmate2001a-multimetr-z-cegami-100a-acdc-kyoritsu-p-22912.html>



KEWMATE2001A multimetr z cęgami 100A AC/DC Kyoritsu

Cena brutto	913,28 zł
Cena netto	742,50 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	11 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	103955

Opis produktu

Cechy:

- Automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- Automatyczne wyłączanie
- Funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- Osłona ochronna
- Przystawka cęgowa
- Uniwersalny
- Wyzerowanie wskazań przed pomiarem prądu DC - DCA ZERO ADJ

Specyfikacja:

- Wyświetlacz: LCD 3,5 cyfry (3999)
- Bargraf: 33 segm. 50x/s
- Próbkowanie: 2,5x/s
- Zakres pomiaru napięcia DC: 0...340m/3,4/34/340/600V
- Dokładność pomiaru napięcia DC: $\pm(1,5\% + 4 \text{ cyfry})$
- Zakres pomiaru napięcia AC: 0...3,4/34/340/600V
- Dokładność pomiaru napięcia AC: $\pm(1,5\% + 5 \text{ cyfr})$
- Zakres pomiaru prądu DC: 0,1...100A
- Dokładność pomiaru prądu DC: $\pm(2\% + 5 \text{ cyfr})$
- Zakres pomiaru prądu AC: 0,1...100A
- Dokładność pomiaru prądu AC: $\pm(2\% + 5 \text{ cyfr})$
- Zakres pomiaru rezystancji: 0,1...340/3,4/34k/340k/3,4M/34M Ω
- Dokładność pomiaru rezystancji: $\pm(1\% + 3 \text{ cyfry})$ (0,1...340k Ω), $\pm(15\% + 5 \text{ cyfr})$ (34M Ω), $\pm(5\% + 5 \text{ cyfr})$ (3,4M Ω)
- Zakres pomiaru częstotliwości: 1...3,4k/10kHz (pomiar cęgami ACA), 1...3,4k/34k/340kHz (pomiar przewodami ACV)
- Dokładność pomiaru częstotliwości: $\pm(0,1\% + 1 \text{ cyfra})$
- Test ciągłości obwodu: sygnał akustyczny dla R
- Impedancja wejścia dla napięcia AC: 10M Ω /V
- Wymiary: 92 x 27 x 128mm
- Waga: 220g
- Zasilanie: 2 baterie 1,5V LR03 (AAA)
- Spełniane normy: EN61010 300V CAT III, EN61010 600V CAT II