

Link do produktu: <https://diolut.pl/konwerter-quad-inverso-unicabletwin-udl42-p-14775.html>



Konwerter Quad INVERTO UNICABLE+TWIN UDL42

Cena brutto	267,53 zł
Cena netto	217,50 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00931441
Producent	Inne

Opis produktu

Cechy wyróżniające:

- bardzo duża stabilność częstotliwości
- najnowocześniejsza technologia, eliminująca konieczność skomplikowanego gwieździstego okablowania
- bardzo niskie szumy fazowe (konwerter polecany dla 8PSK HDTV)
- małe szumy własne
- wysoka separacja pomiędzy polaryzacjami
- mały pobór prądu

W wyjściach unicable aby podłączyć kolejne tunery stosujemy niezwyklejsze splitery/rozgałęźniki (np 1/2; 1/4 5-2150mhz) pracujące w całym pasmie także u ans dostępne.

Uwaga nowe oprogramowanie tunerów N poprawnie działa na tym LNB.

Konwerter przeznaczony do hybrydowych sieci RTV-SAT. Jest wyposażony, w wyjścia:

- UNICABLE, służące do podłączania tunerów za pomocą jednego kabla koncentrycznego z wydzieleniem sygnału na rozgałęźnikach.
- TWIN FULLBAND do bezpośredniego podłączenia tunera satelitarnego, niewspierającego technologii UNICABLE

Technologia UNICABLE polega na sztywnej rezerwacji części pasma IF dla każdego z podłączonych tunerów satelitarnych. Tuner wysyła żądania do konwertera dostępu do danego transpondera i otrzymuje sygnał na zarezerwowanej częstotliwości. Warunkiem koniecznym do stosowania technologii UNICABLE jest implementacja jej w tunerze. Tutaj można znaleźć listę tunerów obsługujących technologię.

Dane techniczne:

Nazwa towaru: Konwerter QUAD UNICABLE + TWIN
Symbol producenta: IDLB-QUDL41-UNI1L-1PP
Dolne pasmo - wejście 10,7-11,7GHz
Oscylator dolny: 9,75GHz
Górne pasmo - wejście: 11,7-12,75GHz
Oscylator górny: 10,6Hz
Dryft temperaturowy: +/-2,5MHz
Szum fazowy: -90dBc/Hz max
Wzmocnienie: 55dB min
Zmienność charakterystyki wzmocnienia: +/-0,75 dB/27MHz
Separacja między polaryzacjami: min 40dB
VSWR: 2.5:1
Impedancja wyjściowa: 75Ohm
szerokość kanału wyjściowego: 60MHz
Wyjście IF kanał 1 (SCR0): 1210MHz
Wyjście IF kanał 2 (SCR0): 1420MHz

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Wyjście IF kanał 3 (SCR0): 1680MHz

Wyjście IF kanał 4 (SCR0): 2040MHz

Izolacja pomiędzy kanałami: 20dB min

Ilość wyjść fullband: 2

Kontrola SCR's: DiSEqC (EN-50494)

Przełączanie dla konwertera fullband: 15 (H) Volts

Sygnał tonowy do wyboru pasma: 22kHz min 220mV

Pobór prądu: 200mA @13,5V

Temperatura pracy: -30...+60C

Złącza: F

Masa: 350g