

Link do produktu: <https://diolut.pl/miernik-napięcia-ac-1-faz-u51002nn-proex-artel-p-7327.html>



Miernik napięcia AC 1-faz U51002NN PROEX ARTEL

Cena brutto	222,94 zł
Cena netto	181,25 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	140201
Producent	Artel

Opis produktu

PRO EX U51 002NN to programowalny miernik tablicowy 1-fazowy napięcia AC. Z klawiatury dostęp (chroniony hasłem) do ustawień: VT 0,1~6500, limitów alarmów Hi, Lo i tzw. wartości powrotnej. Automatyczna zmiana jednostek pomiaru [V/kV] Cyfrowy czerwony wyświetlacz LED o ultra jasności. Wejście 57,7~600V AC, dokładność 0,5%, zasilanie 85~265V AC/DC, IEC1010, EN61010, panel 96x48mm. Dla zapewnienia prawidłowego montażu i bezpiecznej eksploatacji zalecamy zastosowanie odpowiedniego zestawu złączek firmy WAGO - patrz karta katalogowa 000574 Opcjonalne wykonania: wejście ACV(100V, 220V, 380V), dokładność 0,2 / 1,0%, port RS-485 (+ program na CD), wyjście analogowe(4~20mA, 0~20mA, 0~10mA, 0~1mA, 0~1V, 0~5V, 0~10V), wejście sygnałów zdalnych, 2 przełączniki(sterowane limitami), zasilanie 24~80V AC/DC.

Opis rodziny mierników PRO EX

W standardzie:

- Ustawienia parametrów miernika z poziomu klawiatury (zakres zależny od typu i konfiguracji)
- Dostęp do ustawień chroniony hasłem
- Programowalna przekładnia CT 0,1~6500
- Programowalna przekładnia VT 0,1~6500
- Programowane limity: wysoki (H), niski (L) oraz wartość powrotna (Fall Back Value)
- Alarmy przekroczenia limitów (dioda LED)
- Kasowanie sygnalizacji alarmów

Opcjonalny wybór parametrów przy zamawianiu przez użytkownika (szczegóły patrz tabele dla zamawiającego dalej)

- Klasy dokładności: 0,2; 0,5; 1,0;
- Rodzaje instalacji: 1-fazowa, 3P3W, 3P4W
- Wejście prądowe AC: 0~1A, 0~2A, 0~5A,
- Wejście napięciowe AC: 0~100V, 0~220V, 0~380V, 0~600V
- Wejście temperaturowe: Cu50, Pt50, Cu100, Pt100 (tylko dla mierników PRO EX T51)
- Wyjścia analogowe: 4~20mA, 0~20mA, 0~10mA, 0~1mA, 0~1V, 0~5V, 0~10V,
- Port komunikacji RS-485
- Darmowe oprogramowanie na CD do komunikacji z miernikiem
- 2 wyjścia przełącznikowe sterowane limitami: wysokim (H), niskim (L) i WP (wartością powrotną)
- Wejścia sygnałów zdalnych
- Zasilanie: 24~80V AC/DC, 85~265V AC/DC
- Możliwe definicje użytkownika

Pozostałe parametry

- Odporność na przebiecie [V] :2500
- Rezystancja izolacji [MΩ] :> 100MΩ
- Terminale wyjściowe: PP palność zg. z UL94V0
- Środowisko pracy: -10~55°C, RH

- Składowanie: -40~85°C, RH
- Zabudowa panelowa

Typy mierników

- PRO EX I51/I53 mierniki prądu AC
- PRO EX U51/U53 mierniki napięcia AC
- PRO EX F51 mierniki częstotliwości AC
- PRO EX L51 mierniki współczynnika mocy PF
- PRO EX P51/P53 mierniki mocy czynnej P
- PRO EX Q53 mierniki mocy biernej Q
- PRO EX S52 mierniki mocy czynnej P i biernej Q
- PRO EX DI51 mierniki prądu stałego DC
- PRO EX DU51 mierniki napięcia stałego DC
- PRO EX T51 mierniki temperatury