

Link do produktu: <https://diolut.pl/mikser-pmq-2108wzm-2x200-w-8-kanalow-p-12785.html>



Mikser PMQ-2108+wzm. 2x200 W 8 kanałów

Cena brutto	1 194,02 zł
Cena netto	970,75 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00911542
Producent	Azusa

Opis produktu

Specyfikacja:

Wejście monofoniczne:

- Wejście mikrofonowe: balansowane elektronicznie, niebalansowane
- Pasma: 10 Hz - 60 kHz ± 3 dB
- Zniekształcenia (THD & N): 0,01% (+4 dB μ , 1 kHz)
- Czulość (22 Hz - 22 kHz):
 - 129,5 dB μ , dla źródła 150 Ohm
 - 132 dB μ , dla wejścia zwartego
- Zakres regulacji wzmacnienia: +10 dB do +60 dB
- Wejście liniowe: balansowane elektronicznie
- Pasma: 10 Hz - 60 kHz ± 3 dB
- Zniekształcenia (THD&N): 0,01% (+4 dB μ , 1 kHz)
- Zakres regulacji wzmacnienia wejścia liniowego: +10 dB do +60 dB μ
- Equalizacja:
- Wysokie (Hi): 12 kHz ± 15 dB
- Średnie (Mid): 2,5 kHz ± 15 dB
- Niskie (Lo): 80 Hz ± 15 dB

Wejścia stereo:

- Wejście liniowe: niebalansowane
- Pasma: 10 Hz - 55 kHz ± 3 dB
- Zniekształcenia (THD & N): 0,01% (+4 dB μ , 1 kHz)
- Equalizacja:
- Wysokie (Hi): 12 kHz ± 15 dB
- Średnie (Mid): 100 Hz - 8 kHz ± 15 dB
- Niskie (Lo): 80 Hz ± 15 dB
- Załączony filtr niskich częstotliwości: -3 dB (75 Hz, 18 dB)

Sekcja główna miksera:

- Maksymalny poziom wyjściowy: +22 dB μ balansowany
- Maksymalny poziom wyjściowy AUX: +22 dB μ niebalansowany
- Regulacja poziomu wyjścia słuchawkowego: +22 dB μ niebalansowany
- Stosunek S/N: 112 dB, wszystkie kanały
- Ilość kanałów: 8
- Moc: 2x 200 W (4 Ohm)
- Napięcie zasilające: $\sim$ 240 V AC, 50 Hz