

Link do produktu: <https://diolut.pl/mikser-pmq-2110wzm-2x200-w-10-kanalow-p-12786.html>



Mikser PMQ-2110+wzm. 2x200 W 10 kanałów

Cena brutto	1 410,56 zł
Cena netto	1 146,80 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00911559
Producent	Azusa

Opis produktu

----- Wejście monofoniczne

Wejście mikrofonowe: balansowane elektronicznie, niebalansowane
Pasmo: 10 Hz - 60 kHz ± 3 dB
Zniekształcenia (THD & N): 0,01% (+4 dB μ , 1 kHz)
Czułość (22 Hz - 22 kHz):
-129,5 dB μ , dla źródła 150 Ohm
-132 dB μ , dla wejścia zwartego
Zakres regulacji wzmacnienia: +10 dB do +60 dB
Wejście liniowe: balansowane elektronicznie
Pasmo: 10 Hz - 60 kHz ± 3 dB
Zniekształcenia (THD&N): 0,01% (+4 dB μ , 1 kHz)
Zakres regulacji wzmacnienia wejścia liniowego: +10 dB do +60 dB μ
Equalizacja:
Wysokie (Hi): 12 kHz ± 15 dB
Średnie (Mid): 2,5 kHz ± 15 dB
Niskie (Lo): 80 Hz ± 15 dB

----- Wejścia stereo

Wejście liniowe: niebalansowane
Pasmo: 10 Hz - 55 kHz ± 3 dB
Zniekształcenia (THD & N): 0,01% (+4 dB μ , 1 kHz)
Equalizacja:
Wysokie (Hi): 12 kHz ± 15 dB
Średnie (Mid): 100 Hz - 8 kHz ± 15 dB
Niskie (Lo): 80 Hz ± 15 dB
Załączony filtr niskich częstotliwości: -3 dB (75 Hz, 18 dB)

----- Sekcja główna miksera

Maksymalny poziom wyjściowy: +22 dB μ balansowany
Maksymalny poziom wyjściowy AUX: +22 dB μ niebalansowany
Regulacja poziomu wyjścia słuchawkowego: +22 dB μ niebalansowany
Stosunek S/N: 112 dB, wszystkie kanały

Ilość kanałów: 10
Moc: 2x 200 W (4 Ohm)
Napięcie zasilające: ~ 240 V AC, 50 Hz