

Link do produktu: <https://diolut.pl/multiswitch-tt-58-ft-v2-premu-z-zasilaczem-koncowy-telkom-telmor-p-39905.html>



Multiswitch TT 5/8 FT V.2 PREMU z zasilaczem końcowy Telkom Telmor

Cena brutto	396,17 zł
Cena netto	322,09 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	01370535
Producent	Telkom Telmor

Opis produktu

Cechy

Polska konstrukcja i produkcja

Odbiór sygnałów z jednego satelity (ASTRA lub HotBird)

Bardzo niskie tłumienie w torze SAT

Doskonały i wielokrotny kontakt dzięki zastosowaniu złączy o specjalnej konstrukcji

Gwarancja 5 lat + 72h na realizację reklamacji (3 dni robocze)

Wbudowana ulepszona prekorekcja charakterystyki kabla - kompensacja tłumienia kabla

Bardzo duża separacja pomiędzy torami (35 dB)

Przełączany tor telewizji naziemnej

Dane techniczne

Zakres częstotliwości toru SAT: 950-2150 MHz

Zakres częstotliwości toru TV: 47-862 MHz

Ilość wejść TV: 1

Ilość wejść SAT: 4

Ilość wyjść: 8

Tłumienie toru TV odgańlenie (tor aktywny): -7...0 dB

Tłumienie toru TV odgańlenie (tor pasywny): -30...-23 dB

Tłumienie toru TV przelot: - (tłumienie)

Tłumienie toru SAT odgałęzienie: -1...+3 dB

Tłumienie toru SAT przelot: - (tłumienie)

Tłumienie odbić (dopasowanie) toru TV WE /WY: 10 dB

Tłumienie odbić (dopasowanie) toru SAT WE/WY: 10 dB

Maksymalny poziom wyjściowy toru TV: 95 dBuV

Maksymalny poziom wyjściowy toru SAT: 100 dBuV

Separacja SAT do SAT: 35 dB

Separacja SAT do TV: 50 dB

Zasilanie (Amp OFF/ON): 13 V DC / 135 mA

Pobór prądu z odbiornika: 35 mA / 13 V oraz 50 mA / 18 V

Komendy przełączające: DiSEqC 1.0 (13 V/18 V, 0/22 kHz tonowo)

Wymiary: 155 x 125 x 51 mm

Waga: 0,35 kg

Multiswitche PREMU TT-5/xx to nowa generacja multiswitchy kaskadowych i końcowych, opracowana przez inżynierów TELKOM-TELMOR i produkowana w Polsce.

Urządzenia doskonale sprawdzają się w domkach jednorodzinnych oraz w budynkach wielorodzinnych, które nie są objęte aktualnym rozporządzeniem MTBiGM, Umożliwiają bowiem odbiór i dystrybucję sygnałów tylko z jednego satelity.

Multiswitche PREMU TT-5/xx pozwalają dostarczyć sygnał IF odpowiednio do 8, 16 głowic satelitarnych. Wraz z sygnałem IF dystrybuowany jest także sygnał RTV.

Niewątpliwym atutem multiswitchy serii PREMU jest bardzo duża separacja pomiędzy torami satelitarnymi (35dB). Duże tłumienie przesłuchów jest bardzo pomocne w rozbudowanych instalacjach multiswitchowych. W przypadku zbyt małej separacji, w połączeniu z niewielkimi odległościami od punktu dystrybucji, może dochodzić do odbioru nieprawidłowych sygnałów pochodzących z przesłuchu, które

znajdują się w powyżej progu czułości odbiornika. Zaletą nowych urządzeń jest również możliwość przełączania trybów pracy toru DVB-T: active/passive oraz niskie tłumienie w torze SAT, co ma szczególne znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego poziomu sygnału w

rozbudowanych instalacjach.

Jak w każdej instalacji zarówno prostej jak i wykorzystującej urządzenia wielowyjściowe, oprócz samych urządzeń, istotną rolę odgrywa pewność połączeń.

Zastosowane w multiswitchach PREMU TT trwałe złącza o specjalnej konstrukcji umożliwiają bezawaryjne, wielokrotne wkręcanie i wykręcanie kabli o różnych grubościach żyły wewnętrznej, bez obniżania parametrów prawidłowego i dobrego kontaktu. Dodatkowo gniazda wyposażono w sprężynkę sygnalizującą poprawność połączenia charakterystycznym kliknięciem.

Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości elementów, multiswitche z rodziny PREMU TT zostały objęte 5 letnią gwarancją, a czas realizacji ewentualnej reklamacji wynosi 72 godziny (3 dni robocze).