

Link do produktu: <https://diolut.pl/radio-cb-alan-42ds-amfm-digital-squelch-p-22700.html>



Radio CB ALAN 42DS AM/FM DIGITAL SQUELCH

Cena brutto	768,75 zł
Cena netto	625,00 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	18 sztuki
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00997126
Producent	Inne

Opis produktu

LAN 42 MULTI jest niewielkich wymiarów przenośnym radiotelefonem CB z możliwością szybkiej adaptacji w samochodzie. Aktualna wersja pozwala na łatwą zmianę zakresu częstotliwości na jeden z kilku europejskich standardów CB. Synteza częstotliwości realizowana za pomocą pętli fazowej PLL, a pobór prądu redukuje automatyczny układ oszczędzania baterii.

Duży, wielofunkcyjny, podświetlany wyświetlacz pokazuje informacje o parametrach pracy urządzenia.

Zewnętrzny, opcjonalny mikrofonogłośnik, poprawiający komfort obsługi, może być podłączony do gniazda akcesoryjnego. W którym zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniające wyjątkowy komfort użytkowania i wysoką skuteczność łączności.

Cechy:

- Q UP/Q DOWN szybka zmiana kanałów co10
- Scan automatyczne szukanie rozmowy
- Szybki wybór kanału priorytetowego 9 (alarmowego)
- DW przycisk umożliwia monitorowanie dwóch kanałów w tym samym czasie
- LOCK blokada klawiatury
- H/L zmiana mocy nadawczej 4/1 W
- Podświetlone elementy sterowania umożliwiają łatwą obsługę radiotelefonu w nocy
- Dzięki użyciu materiałów najwyższej, jakości, obwodów drukowanych odpornych na wstrząsy, monolitycznych układów scalonych, syntezerę częstotliwości PLL
- Midland Alan 42 Plus Multi gwarantuje całe lata bezawaryjnej pracy

Dane techniczne:

Ogólne:

- Zakres częstotliwości: 26.960-27.400 MHz
- Ilość kanałów: 40 AM/FM
- Rodzaje emisji: A3E (AM), F3E (FM)
- Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
- Impedancja anteny: 50 Ohm
- Głośnik: 0,5 W/ 8 Ohm
- Mikrofon: pojemnościowy
- Zasilanie: 7,2-13,2Vdc
- Gniazdo antenowe: 50 Ohm, BNC
- Wymiary: 30(L) x 140(H) x 70(D)mm
- Waga: 190g bez baterii

Odbiornik

- System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywiecie
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Czułość: 0.5uV (AM), 0.25 (FM) przy 10dB SINAD
- Częstotliwości pośrednie: I°IF:10.695 MHz II°IF:455 KHz
- Separacja kanałów: 60dB
- Tłumienie cz. lustrzanej: 60dB
- Moc wyjść. audio @10% THD: 0.5 W @ 8 Ohm
- Zniekształcenia audio: 3% @
- Pasmo przenoszenia: 400 Hz ÷ 2400 Hz
- Pobór prądu podczas czuwania: 100mA, 45mA włączony tryb SAVE

Nadajnik

- Moc wyjściowa: 1 lub 4W przełączana AM/FM
- Modulacja: AM: 90%, FM:1.8KHz ± 0.2khz
- Pasmo przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz
- Maksymalny pobór prądu: 1100mA (Bez modulacji)

W zestawie:

- Radiotelefon z uchwytem za pasek
- Krótka antena helikalna (20cm)
- Pojemnik na akumulatory z gniazdem do ładowania
- Ładowarka sieciowa
- Pojemnik na baterie
- Adaptor zasilający z wyjściem na antenę zewnętrzną (gniazdo 50 Ohm UHF)
- Instrukcja obsługi
- CE deklaracja zgodności