

Link do produktu: <https://diolut.pl/wielofunkcyjny-miernik-kyoritsu-instalacji-elektrycznej-kew6516bt-p-34497.html>



Wielofunkcyjny miernik Kyoritsu instalacji elektrycznej KEW6516BT

Cena brutto	8 181,73 zł
Cena netto	6 651,81 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	5 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	103988
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

Opis:

- Pomiary w trzech prostych krokach
- Pomiary zdalne.
- Duży wyświetlacz.
- Anti-Trip Technology:
 - Pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania RCD.
 - Pomiar metodą 3 przew. (L, N, PE), aby zapewnić najwyższą dokładność.
 - Pomiar metodą 2 przew. np w przypadku braku przew. N (silniki)
- Funkcja HELP
- Rozdzielczość 0.001Ω
- Szeroki zakres testowanych wyłączników RCD
- SPD Test
- PAT Test
- Komunikacja
- Zs/Ra Limit

Rezystancja izolacji:

Napięcie testu 100V:

- Zakresy pomiarowe: 2.000/20.00/200.0MΩ (Autozakres)
- Dokładność:
 - $\pm 2\% \text{ww} \pm 6c$ (2.000/20.00MΩ)
 - $\pm 5\% \text{ww} \pm 6c$ (200.0MΩ)
- Prąd pomiarowy:
 - 1.0-1.2mA
 - @0.1MΩ
- Prąd zwarcia: 1.5mA max

Napięcie testu 250V:

- Zakresy pomiarowe: 2.000/20.00/200.0MΩ (Autozakres)
- Dokładność:
 - $\pm 2\% \text{ww} \pm 6c$ (2.000/20.00MΩ)
 - $\pm 5\% \text{ww} \pm 6c$ (200.0MΩ)
- Prąd pomiarowy:
 - 1.0-1.2mA
 - @0.25MΩ
- Prąd zwarcia: 1.5mA max

Napięcie testu 500V:

- Zakresy pomiarowe: 20.00/200.0/1000MΩ (Autozakres)
- Dokładność:
 - $\pm 2\% \text{ww} \pm 6\text{c}$ (20.00/200.0MΩ)
 - $\pm 5\% \text{ww} \pm 6\text{c}$ (1000MΩ)
- Prąd pomiarowy:
 - 1.0-1.2mA
 - @0.5MΩ
- Prąd zwarcia: 1.5mA max

Napięcie testu 1000V:

- Zakresy pomiarowe: 20.00/200.0/2000MΩ (Autozakres)
- Dokładność:
 - $\pm 2\% \text{ww} \pm 6\text{c}$ (20.00/200.0MΩ)
 - $\pm 5\% \text{ww} \pm 6\text{c}$ (2000MΩ)
- Prąd pomiarowy:
 - 1.0-1.2mA
 - @1MΩ
- Prąd zwarcia: 1.5mA max

Ciągłość:

- Zakres: 20.00/200.0/2000Ω (Autozakres)
- Napięcie na otwartych zaciskach: 7-14V DC
- Prąd pomiarowy 200mA: >200mA (2Ω lub mniej)
- Prąd pomiarowy 15mA: 15mA $\pm$ 3mA (zwarc.)
- Dokładność: $\pm 2\% \text{ww} \pm 8\text{c}$

Napięcie:

- Zakres: 300.0/600V(Autozakres)
- Zakresy pomiarowe napięcie: 2-600V
- Zakresy pomiarowe Częstotliwość: 45-65Hz
- Dokładność napięcie: $\pm 2\% \text{ww} \pm 4\text{c}$
- Dokładność Częstotliwość: $\pm 0.5\% \text{ww} \pm 2\text{c}$

Kolejność faz:

- Napięcie nominalne: 48-600V (50/60Hz)
- Uwagi:
 - Poprawna kolejność jest wyśw. jako "1.2.3"
 - Odwrotna kolejność jest wyśw. jako "3.2.1"

Uziemienie:

- Zakres: 20.00/200.0/2000Ω (Autozakres)
- Dokładność:
 - $\pm 2\% \text{ww} \pm 0.08\Omega$ (20.00Ω)
 - $\pm 2\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ (200.0/2000Ω)

Informacje ogólne:

- Spełniane normy: IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V Stopień zanieczyszczenia: 2, IEC 61010-2-034, IEC 61557-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, IEC 60529 (IP40), IEC 61326 (EMC)
- Komunikacja: USB, Bluetooth® 5.0 LE (Bluetooth® Low Energy)*1, Android™ 5.0 lub wyższy, iOS 10.0 lub wyższy
- Zasilanie: Baterie LR6(AA)(1.5V) - 8 szt
- Wymiary: 235(szer) x 114(gł) x 136(wys) mm
- Masa: 1300g (z bateriami)
- Akcesoria standardowe: 7218A przewód pom., 7281(przewód pom. ze zdalnym wyzwalaniem), 7246 (Przewody pom.), 7228A (Przewody pom. do rez, uziemień), 8041(Sondy pomiarowe - 2 szt), 9084 (Pokrowiec), 9142 (Pokrowiec), 9151 (Pasek na ramię), 9199 (Naramiennik), baterie LR6 (AA) 8szt., Instrukcja obsługi, 8212-USB (USB adaptor z programem KEW Report), Certyfikat kalibracji fabrycznej.
- Akcesoria opcjonalne: 8212-USB (USB adaptor z programem KEW Report)* 2 , 8259 (Adaptory pomiarowe), 7272 (Zestaw przewodów), 8017A (Sonda pomiarowa wydłużona)