

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew2117r-miernik-cegowy-1000a-ac-truerms-p-8643.html>



KEW2117R Miernik cęgowy 1000A AC TrueRMS

Cena brutto	535,79 zł
Cena netto	435,60 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	6 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	103925
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

Cechy miernika KEW2117R

- W pełni bezpieczne cęgi pomiarowe
- Ergonomiczna, dwukomponentowa obudowa umożliwiająca obsługę jedną ręką
- Duży, czytelny LCD rozdzielczość pomiarów 0,01 A !
- True RMS
- Automatyczne zakresy 60/600/1000A
- Standard bezpieczeństwa IEC61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V

Dane techniczne:

- AC A 60,00/600,0/1000A (Autozakresy) $\pm 1,5\%ww \pm 4c$ [45 - 65Hz] $\pm 2,0\%ww \pm 5c$ [40 - 1kHz]
- AC V 60,00/600,0V (Autozakresy) $\pm 1,0\%ww \pm 2c$ [45 - 65Hz] (600V) $\pm 1,5\%ww \pm 4c$ [40 - 1kHz] (60/600V)
- DC V 60,00/600,0V (Autozakresy) $\pm 1,0\%ww \pm 3c$ (60V) $\pm 1,2\%ww \pm 3c$ (600V)
- Ω 600,0 Ω /6,000/60,00/600,0k Ω (Autozakresy) $\pm 1,0\%ww \pm 5c$ (600 Ω) $\pm 2,0\%ww \pm 3c$ (6/60/600k Ω)
- Ciągłość 600 Ω (Sygnał dla R)
- Przewód $\varnothing 33mm$ max.
- Spełniane normy IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V
- Stopień zanieczyszczenia 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61010-2-033, IEC 61326-2-2, IEC 60529, EN 50581(RoHS)
- Zasilanie R03/LR03(AAA)(1,5V)x2
- Czas pracy baterii Ok.170 godz. (Autowylaczenie : po ok.10 min.)
- Wymiary/masa 81(szer.) x 36(gleb.) x 204(wys.) mm / ok. 220g (z bateriami)
- Akcesoria 7066A (Przewody pomiarowe), 9079 (Pokrowiec), LR03(AAA)x2, Instrukcja obsługi
- Współpraca z: 8008 (Multi-tran)