

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew8035-bezkontaktowy-tester-kolejnosci-faz-kyoritsu-p-8301.html>



KEW8035 Bezkontaktowy tester kolejności faz Kyoritsu

Cena brutto	1 125,15 zł
Cena netto	914,76 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	103880
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Pomiar w instalacjach 3-fazowych
- Test kierunku wirowania faz
- Sygnalizacja obecności napięcia dla każdej fazy osobno
- Sygnalizacja występowania napięcia w obwodzie
- Wyposażony w uchwyt magnetyczny
- Funkcja super jasności umożliwia odczyt nawet w pełnym słońcu

Kolejność faz

- Zakres napięcia:
 - 70-1000VAC
- Zakres częstotliwości:
 - 45-66Hz
- Max. średnica przewodu
 - 2,4 - 30mm

Producent

- Kyoritsu

Kraj pochodzenia

- Japonia

Zgodność z normami

- Kat. III 1000V AC/DC
- IEC61010-1 (druga edycja)
- PN-EN61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna

- PN-EN61326-1

Certyfikaty

- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

DANE OGÓLNE

- Wyświetlacz
 - Wyświetlacz cyfrowy
 - tarcza obrotowa i diody LED
- Zasilanie
 - Bateryjne
 - baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06)
 - 4 szt.
 - Żywotność baterii:
 - 100 godz. dla typowej baterii alkalicznej
 - Automatyczne wyłączenie zasilania
 - po 10 min. bezczynności
- Warunki pracy:
 - -10°C÷50°C, wilgotność względna RH
- Warunki przechowywania:
 - -20°C÷60°C, wilgotność względna RH
- Stopień zanieczyszc. środow. naturalnego
 - 2
- Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm] Szer. [mm] Głęb. [mm] Masa [g]
112 61 36 380g
- Długość przewodu
 - 70cm

Wyposażenie standardowe

- Pokrowiec
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi